



- Kontrollleuchte zur Überwachung der Feldfreischalterfunktion
- einfache Montage durch Einstecken in herkömmliche Schukosteckdosen im zu überwachenden Stromkreis
- flache Ausführung
- Die Kontrollleuchte KO-L-NA ist eine Kontrollleuchte zur Überwachung der Funktion in einem überwachten Stromkreis durch die Netzabkoppler-Serie NA. Der Einbau ist durch einfaches Einstecken in jede Schukosteckdose möglich.

- Die Kontrollleuchte KO-L-NA zeigt den jeweiligen Schaltzustand des Netzabkopplers an, indem sie orange/rot leuchtet, wenn die Netzspannung 230 VAC (Wechselspannung) beim Betrieb von Verbrauchern zugeschaltet ist.

Die Kontrollleuchte erlischt, wenn die 200 VDC (Prüfgleichspannung) am Stromkreis anliegt, der Netzabkoppler abgekoppelt und alle Verbraucher ausgeschaltet sind.

Best.-Nr.: 721039
Kurzbez.: KO-L-NA

Zubehör Feldfreischalter

Kontrollleuchte KO-L-NA

Technische Daten

Länge:	42 mm
Breite:	35 mm
Höhe:	17 mm
Überstand: (in Schukosteckdose)	ca. 7,0 mm
Farbe:	weiß
Leuchtfarbe:	orange / rot
Nennspannung:	230 VAC
Leistung:	< 0,5 W
Schutzklasse:	schutzisoliert (Schutzklasse II)
Sonstige Eigenschaften:	▽- geeignet zur direkten Befestigung auf normal entflammaren Oberflächen
Funktion:	komfortable Zustandsanzeige zur Kontrolle der Netzabkoppler-Serie NA
Netzspannung 230 VAC: (Verbraucher eingeschaltet)	Kontrollleuchte = AN
Prüfgleichspannung 200 VDC (freigeschalteter Zustand, Verbraucher ausgeschaltet)	Kontrollleuchte = AUS

Anwendungsbereich

Erweiterungs- oder Ersatzkontrollleuchte für die Feldfreischalter der Baureihe NA:

NA 16 Standard

Lieferumfang

Kontrollleuchte KO-L-NA